

AC-21TC[計時器加計數器]

一、外觀尺寸：高 43mm × 寬 91mm × 深 96.5mm

二、操作方式：

1. POWER：為 ON/OFF 開關電源，內部計時、計次從零開始。
2. 循環測試次數設定：可直接按阿拉伯數字 2 或 1。
2 為設定十位數；1 為設定個位數。操作完成按 E 鍵即可。
3. T1 計時[保持輸出]、T2 計時[斷電輸出]時間設定：
 - *T1 時間設定：先按 E+1 鍵，啟動 T1 時間設定，T1 LED 亮時再按 2 或 1 鍵設定保持輸出時間，可設定 00~99 秒鐘，設定完成後按 E 鍵，此時 T1 LED 燈不亮。
 - *T2 時間設定：先按 E+2 鍵，啟動 T2 時間設定，T1 LED 亮時再按 2 或 1 鍵設定保持輸出時間，可設定 00~99 秒鐘，設定完成後按 E 鍵，此時 T2 LED 燈不亮。
4. 設定完成時，按 POWER OFF 鍵關電源，再按 POWER ON 開啓電源，即可開始進行循環測試，當作保持輸出時 T1 LED 燈會亮，作斷電輸出時 T2 LED 燈會亮。
5. 完成循環測試，RUN READY[完成指示燈]亮，數字顯示閃爍。

三、操作範例：

如循環測試次數設定為 02，T1 時間設定為 59 秒，T2 時間設定為 30 秒，則 AC-21TC 會先保持輸出 59 秒鐘，然後斷電輸出 30 秒鐘，再輸出 59 秒鐘後，RUN READY[完成指示燈]亮，數字閃爍，表示完成測試，同時電源繼續輸出。

四、注意事項：

- 1.AC-21TC 背面輸入/輸出插座附 FUSE AC 250V, 5A; 電源輸出 AC 110V 或 220V, 5A; 輸出插座 AC 110V 或 220V, 10A。
- 2.數字顯示為循環次數顯示。
- 3.確定工作電源 AC 110 或 AC 220V，訂購指定。

五、AC-21TC 正面及背面附圖如下：

